## ネットワークレコーダー ファームウェアアップグレード手順書

## ■GUI 編

ダウンロードしたファームウェアファイルをUSB メモリ内に解凍します。

	名前	更新日時	種類	A.
	🙀 kallakan sa tana sa tana sa tan	2022/06/16 18:43	圧縮 (zip 形式) フォ	
解凍したフォルダ ――	EVERAL OF STREET, STRE	2022/04/11 16:07	ファイル フォルダー	

レコーダーメニューから「メンテナンス>アップグレード」を選択します。

次に、USBメモリ内で解凍したフォルダをダブルクリックします。

(ダウンロードしたファームウェアファイルのファイル名があっていることを確認してください)

		解凍したフ	ォルダ			
			メンテナンス			
<u>ال</u>	システム情報	<b>アップグレード</b> クラウドアップグレード				
カメラ選択	ネットワーク情報	パーティション	USB-sdb			更新
$\sim$		フォルダ				
$\odot$	ログ	名前	サイズ	タイプ	時刻変更	削除
VCA	パックアップ			dir	2022-06-16 18:47:59	-
	11.7 k.7			dir	2022-03-23 01:03-42	
ネットワーク			41 5MB	file	2022-06-17 03:43:36	
ŝ	自動機能			dir	2022-06-17 03:37:02	
227 2274	アップグレード					
	нор					
D	100					
バックアップ						
ストレージ						
~						
77-4						
22						
メンテナンス						
		アップグレード 終了				



①フォルダ内の「Program.bin」を左クリックします。
②アップグレードをクリックします。
③開始前にシステムメッセージが表示されるので、「確認」をクリックします。

			,	JTT JX			
Γj	システム情報	<u>アップグレード</u> クラウドアップグレ・					
カメラ選択	ネットワーク情報	パーティション		JSB-sdb			~ 更新
		フォルダ					
$\odot$	D7	名前		サイズ	タイプ	時刻変更	削除
VCA	バックアップ				dir	1970-01-01 09:00:00	
æ		Program.bin		45.4MB	file	2022-04-11 23:53:46	<u>Î</u>
ネットワーク	リストア						
	自動機能						
Ô			2.7	= 1 1			
システム	アップグレード				61 + + it (= 1		
	HDD	•	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	ノノレート彼に特別	80 x 9 #8170		
			3 4812	取消			
~~~~~~							
$\square$							
ストレージ							
$\wedge$							
アラーム							
N							
~~~~~							
	(2)	アップグレード 終了					

## アップグレードが開始されますので、絶対に電源を切断しないよう注意してください。 アップグレードが終わると、レコーダーは自動で再起動され、作業完了となります。

Ξĵ	2 X 7 X 119+1k						
カメラ選択	ネットワーク情報			USB-sdb			→ 更新
$\sim$		フォルダ					
$\otimes$	¤7	名前		サイズ	タイプ	時刻変更	削除
VCA	パックアップ			45 4140	dir etc.	2022 04 11 22 52 45	
Æ	11 C 11 C 1	Program.bin		45.4MB	tile	2022-04-11 23:53:46	<u></u>
ネットワーク	9×F7						
	自動機能						
ŝ							
	アップクレート			more training to the state of	術をしたいでくだ	= = 1	
システム			アップグレード中	電源を切断したり、他の獲			
527L	HDD		アップグレード中	…電源を切断したり、他の換	(F2 0 & C ( );		
>774	HDD		アップグレード中	…電源を切断したり、他の探	IFE OWNER ().		
システム 下 バックアップ	HDD			電源を切断したり、他の擁 、			
>2754 D Kyp7y7	HDD		アップグレード中	…電源を切断したり、他の擁 ▶			
システム D バックアップ ストレージ	HDD		アップグレード中。	…電源を切断したり、他の擁			
システム D パックアップ ストレージ	HDD		アップグレード中。 	.電源を切断したり、他の旗			
> 2 x f 4 (1 y 0 7 y 7 2 k V - 2	HDD		アップグレード中。 	.電源をも此的したり、他の強			
> 2 5 7 4	HDD			- 高調を初始したり、1800族 			
> 2 5 7 4	HDD			- 病語を初始したり、1800族			
> 2 5 7 4	нор		7,,77L- (44).	- 病語を初始したり、1800族			
システム システム ドックアップ ストレージ アラーム アラーム	нор			- 病語を初始したり、1800族			



## ■WEB UI編

Г

PCからレコーダーの管理画面にアクセスし、「設定→メンテナンス」を選択します。 「アップグレード」の横にある「参照」をクリックし、ダウンロードしたファイルを選択します。

454725 V	メンテナンス 診断情報	
07472F ₩		
	再起動  再起動	
	デフォルト 現在のネットワークとユーザーの設定を保持してデフォルトに戻す	
VLA V	工場出荷設定に戻す	
ハードティスク 🛛	エクスポート 環境設定ファイルのエクスポート	
アラーム 🛛	環境設定のインボート 参照 インボート	
システム警告 🛛 🛛	7 v 7/1 L - K	
ネットワーク 💗		
プラットフォーム 🛛 👻	クラウトアップクレート 野ハーションチェック	
ユーザー管理 ♥		
メンテナンス 🔺	自動再起動システム 無効 00:00  磁認	
ログ表示	ファイルの自動削除(s) 無効 ¥ 日(s)前 確認	
HDD	注1.ファイルの自動削除は、ハードディスクに保存されている録画や画像を自動的に削除します。 シアルゴゲレードロー等等を対応したり、他の知道やを行わないアイださい。	
ユーザー管理	and a first on the second se	
ネットワーク情報		
カメフ選択		
* メンテナンス		

選択するファイルはzipファイルのまま選択してください。

$\leftrightarrow \rightarrow \neg \uparrow \blacksquare $	SP UFD U2 (E:)	ٽ ×	SP UFD U2 (E:)の検	索 /
整理 ▼ 新しいフォルら	r_			-
5 272 2 L 281	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	更新日時	種類	サイズ
🖈 クイック アクセス	0	2022/06/16 18:37	ファイル フォルダー	
PC	NVR-B3601.31.52.C25111.220329	2022/04/11 16:07	ファイル フォルダー	
SP UFD U2 (E:)	zip	2022/06/16 18:43	圧縮 (zip 形式) フォ	42,539 KB
🔿 ネットワーク				
77.	(北东(N): NVR-B3601 31 52 C25111 220329 zin		マーマン すべてのファイル (*.)	7)



アップグレードを選択すると、システムメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。 アップグレードが終わると、レコーダーは自動で再起動され、作業完了となります。

クライアント	メンテナンス 診断情報
システム	v
カメラ選択	● 再起勤 再起勤
VCA	マフォルト 現在のネットワークとユーサーの設定を解防してデフォルトに戻す
ハードディスク	
アラーム	■ エクスポート 環境設定ファイルのエクスポート
システム警告	□ 単場設定のインボート ■ Web ページだのかを-ジ X
ネットワーク	マップグレード ENVR-B3601.31.5 7 7777レードにまたにかかり、ガバン20株式和Lまから
プラットフォーム	● クラウドアップグレード 新バージョンチェッ
ユーザー管理	✓ クライアントログ フォルダを開く ▲ #*20b
メンテナンス	▲ 自動周却数システム 無効 20:00 2 確認
ログ表示	ファイルの目動網除(s) 無効 日(s) 前 確認
HDD ユーザー管理 ネットワーク情報 カメラ選択 録画ステータス ▶ メンテナンス	注しファイルの目動間時は、ハードゲイスクに応称するれている緑画や画動を目動的に周知します。 2アップグレード中に電源を切面したり、他の操作を行わないでください。

以上

