E-2109（UBA-114D③）T

# アンテナの組立方法

品　番 **UBA-114D**　同軸ケーブル(75Ω)専用　Uステー付

このアンテナを正しくご使用いただくために、説明をよくお読みください。

● 組 立 完 成 図


導波器
反射器
局方向
Uステー
固定バンド
給電部

前後アームの接続



前後のアームは接続金具にいっぱいまでさし込み、蝶ナットでしっかりとしめつけてください。

導波器の組立



Uステーの組立

この部分から先にアームにとりつけてください。



反射器の組立

蝶ナットを一度ゆるめ反射器が確実にロックされるまで開き、固定した後に蝶ナットを確実に締め付けてください。



マストへの取付

〈垂直偏波受信時〉

マスト取付金具を一旦Uステーより取りはずし、90°ずれた他方の穴に固定してください。



※適合マスト径（$\phi$32～56mm）

締付けトルク：4～5N・m

●給電部への線のつなぎ方

〈同軸ケーブル（75Ω）のつなぎ方〉


3C, 4C相当同軸ケーブル
5C相当同軸ケーブル
10
3
13
mm
編組を折り返す

防水キャップはケーブルの太さに合わせてカットし、先端加工の前に同軸ケーブルを通しておいてください。

※防水キャップ付属



出力部に同軸ケーブルをまっすぐに挿入し、心線と編組がショートしていないことを確認した後、固定してください。


心線は1mm以下にカットしてください。
ドライバでネジを締め心線を固定
ドライバでネジを締め編組を固定
同軸ケーブル
防水キャップ溝
防水キャップ
ビニルテープを巻かないでください

（ご注意）
防水キャップは給電部の防水キャップ溝の奥まで確実に差し込んでください。

ネジの締付けトルク
M5：2～3N・m
M6：4～5N・m

JEITA　デジタルハイビジョン受信マークは、（社）電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送及び地上デジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

ご　注　意

- ●蝶ボルトなどのネジ類は、ペンチなどの工具を用いてしっかりと締め付けてください。
- ●同軸ケーブルは、心線と編組が絶対にショートしないよう注意して処理してください。
- ●同一マストにアンテナを2台以上取付ける場合、およそ1m間をあけてください。
- ●給電部フタは確実にしめてください。
- ●同軸ケーブル取付部以外に給電部内をさわらないでください。

■規格特性

| | |
|---|---|
| 素子数 | 27 |
| 使用チャンネル(ch.) | 13～62 |
| インピーダンス(Ω) | 75 |
| 動作利得(dB) | 9.7～15.5 |
| VSWR | 2.0以下 |
| 前後比(dB) | 20.0～26.0 |
| 半値幅(度) | 43.0～18.5 |
| 適合マスト径(mm) | $\phi$32～56 |
| 組立寸法(mm) | 518X2920X370 |
| 質量(kg) | 3.0 |

**DXアンテナ株式会社**
本　　社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号
TEL.(078)682-0001(代)
東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル
TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター
TEL.(078)682-0455
受付時間　9:30～12:00/13:00～17:00
（土曜·日曜·祝日および夏季·年末年始は除く）
ホームページアドレス
http://www.dxantenna.co.jp/

家庭用UHFカラーアンテナ　UBA-114D　地上デジタル放送対応
●27素子（ch.13～62）●同軸ケーブル（75Ω）専用　Uステー付●超弱電界地域用
適合マスト径：$\phi$32～56mm
DXアンテナ株式会社



**DX ANTENNA**

# 家庭用UHFカラーアンテナ　UBA-114D

地上デジタル放送対応

●27素子（ch.13～62）●同軸ケーブル（75Ω）専用　Uステー付●超弱電界地域用



DIGITAL

適合マスト径：$\phi$32～56mm

Made in Japan

家庭用UHFカラーアンテナ　UBA-114D　地上デジタル放送対応
●27素子（ch.13～62）●同軸ケーブル（75Ω）専用　Uステー付●超弱電界地域用



適合マスト径：$\phi$32～56mm

DXアンテナ株式会社