



●付属品

・F-5接栓(リング付).....3個

●規格表

| 項目(単位)      |           | 性能     |         |          |           |           |   | No.      | 部品名 | 員数                    | 材質        | 処理 |
|-------------|-----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---|----------|-----|-----------------------|-----------|----|
| 周波数帯域(MHz)  | 10~76     | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2610 | 1 | ケース      | 1   | 亜鉛ダイカスト               | すず-銅合金めっき |    |
| 分配損失(dB)    | 4.3以下     | 3.8以下  | 4.0以下   | 4.5以下    | 5.5以下     | 6.0以下     | 2 | 入力端子     | 1   | りん青銅, 合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 内部導体金めっき  |    |
| 端子間結合損失(dB) | 16以上      | 25以上   | 21以上    | 17以上     | 15以上      | 15以上      | 3 | 出力端子     | 1   | りん青銅, 合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 内部導体金めっき  |    |
| V S W R     | 入力        | 1.5以下  | 1.5以下   | 1.5以下    | 1.5以下     | 2.0以下     | 4 | 出力端子(通電) | 1   | りん青銅, 合成樹脂<br>亜鉛ダイカスト | 内部導体金めっき  |    |
|             | 出力        | 1.8以下  | 1.5以下   | 1.5以下    | 1.5以下     | 2.0以下     | 5 | 取付ネジ     | 2   | ステンレス                 | —         |    |
| インピーダンス(Ω)  | 75(F形C15) |        |         |          |           |           | 6 | アース端子ネジ  | 1   | ステンレス                 | —         |    |
| 質量(g)       | 43        |        |         |          |           |           |   |          |     |                       |           |    |

入力・出力1端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

|                                    |                |                        |               |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                    |                | 三角法<br>3RD ANGLE PROJ. | 名称<br>TITLE   | 2分配器 10~2610MHz<br>(入力・出力1端子間通電形)<br>2DE1 外観図・規格表 |   |   |   |   |   |   |
|                                    |                | 単位<br>UNIT mm          |               |   |   |   |   |   |   |   |
| DXアンテナ株式会社<br>DX ANTENNA CO., LTD. | 日付<br>DATE . . | 尺度<br>SCALE 1:1        | 図番<br>DRW.No. | 4   | - | 3 | 9 | 0 | 4 | 7 |