



●付属品

・F-5接栓(リング付).....6個

●規格表

項目(単位)	性能						No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
挿入損失 (dB)	4.5以下	4.5以下	4.5以下	5.5以下	6.0以下	6.5以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
結合損失 (dB)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	12.0±2.0	13.0±2.0	14.5±3.0	3	分岐端子	4	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	25以上	20以上	18以上	18以上	4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅・合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	17以上	15以上	15以上	5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
V S W R	入出力	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
	分岐	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下					
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)										
質量 (g)	60										

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
(個装箱仕様)

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 mm 尺度 1:1	4分岐器 10~2610MHz (-11dB形 入力・出力端子間通電形) 4CM 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 IRWNo. 4 - 3 9 5 7 4