



●付属品

- ・壁取付金具……………1個
- ・壁取付用ネジ……………2本
- ・壁取付用木ネジ……………2本

●規格表

項目(単位)	性 能	
使用帯域	VHF・UHF・BS-IF	CS-IF
使用周波数 (MHz)	10~1489	1489~2610
挿入損失 (dB)	0~2.0以下	0~2.5以下
V S W R	2.5以下	
入力電源 (V/W)	AC100(50/60Hz)/14	
出力電源 (V/mA)	DC15/700	
入力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
出力インピーダンス (Ω)	75(F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+50	
質 量 (kg)	0.6	

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	シ ャ ー シ	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
2	カ バ ー	1	亜鉛処理鋼板	塗 装
3	入 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
4	出 力 端 子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めつき
5	電 源 ス イ ッ チ	1	—	—
6	ア ー ス 端 子	1	鋼 板	すずめつき
7	電 源 コ ー ド	1	—	—

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	CS/BS-IF・UHF・VHF帯 プスタ/コンバータ用電源装置 PS-1501 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 0 5