

C15形F形接栓(プラグ)への同軸ケーブルの接続方法

— C15形F形接栓は衛星放送受信用の機器との接続に用いる接栓です。 —

●屋内用C15形F形接栓(プラグ)への同軸ケーブルの接続方法

接栓名	適合ケーブル名	接続方法
F-4SN	BS-CDX TVEFCX	心線をニッパで斜めにカットする 単位mm 12 2 先端を加工する 心線を通す リングを通す 絶縁体と編組の間にシエルを差し込む 接続ナットを締める リングをベンチなどで締め付ける
F-5SN	5C-FVS S-5C-FB	・説明はF-5SNで代表しています。F-7Sの場合も同軸ケーブルの加工寸法は同じです。 心線をニッパで斜めにカットする 単位mm 8 2 先端を加工する 心線を通す リングを通す 中心コンタクトを心線にかぶせる 絶縁体と編組の間にシエルを差し込む 接続ナットを締める リングをベンチなどで締め付ける
F-7S	7C-FVS	

●屋外用C15形防水形F形接栓(プラグ)への同軸ケーブルの接続方法

接栓名	適合ケーブル名	接続方法
F-4SC (心線コンタクト形)	BS-CDX TVEFCX	心線をニッパで斜めにカットする 単位mm 27 13 14 2 先端を加工する 心線を通す 編組を通す 絶縁体(発泡ポリ)を通す 絶縁体と編組の間にシエルを差し込む 接続ナットを締める シエルと締付金具とをスパナを用いて締め付ける
F-TVF-15 (ピンコンタクト形)	BS-CDX TVEFCX	心線をニッパで斜めにカットする 単位mm 14 8 6 2 先端を加工する 心線を通す 編組を通す 絶縁体(発泡ポリ)を通す 絶縁体と編組の間にシエルを差し込む 接続ナットを締める シエルと締付金具とをスパナを用いて締め付ける
F-5SCN	5C-FVS S-5C-FB	・説明はF-5SCNで代表しています。F-7SC, F-5H-15, F-7H-15の場合も同軸ケーブルの加工寸法は同じです。 心線をニッパで斜めにカットする 単位mm 13 8 5 2 先端を加工する 心線を通す 編組を通す 絶縁体(発泡ポリ)を通す 絶縁体と編組の間にシエルを差し込む 接続ナットを締める シエルと締付金具とをスパナを用いて締め付ける
F-7SC	7C-FVS S-7C-FB	
F-5H-15	S-5C-HFL	
F-7H-15	S-7C-HFL	

同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷つけますと断線の原因になりますからご注意ください。また、心線と編組は絶対に接触しないようご注意ください。