



HP-7DB-2B2

屋内用

【使用できる放送】

CS

BS

UHF

FM

VHF

ケーブル

テレビ

同軸ケーブル用 (75Ω)、2個入

テレビコンセントプラグ

TVコンセントから電波をワンタッチで取り出します。



TVコンセント




取扱い方法 HP-7DB-2B2

使用帯域 (10~2150MHz)

テレビコンセントプラグ

- 1 接続する同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。

(3C、4C相当) (5C相当同軸) 同軸ケーブル ケーブル




- 心線に傷がついたり、心線と編組がショートすることのないよう注意してください。

- CS/BS-IFを受信する場合には、同軸ケーブルはSC-FVSまたはBS-CDXをご使用ください。

〈実寸大〉

- 2 図のようにケースカバーを開いて、加工した同軸ケーブルを接続してください。



ケースカバーのツメを外側にはずして開いてください。
※ケーブルの接続が終わりましたら、もとのようにケースカバーを閉じてください。

- 3 ジャック式の壁面テレビ端子や、テレビやビデオのF形接栓座などに差し込んでご使用ください。



警告 同軸ケーブルを正しい寸法で加工し、心線と編組をショートさせないで正しく締め付けてください。水などでぬらさないでください。電流が流れている場合に、火災・感電の原因となります。



DXアンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 652-0001 (代)
東京支社 / 〒110-0001 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 TEL (03) 3525-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 652-0455

②

混入防止/1番

品名	HP-7DB-2B2 ②
型番	
上記データの作成にあたり、	担当者
・未管理(古い)データの流用 □しました □していません	福山
・内部での文字校正 □しました □していません	